

一台PC最多可接二套X300，共7人使用



X300 PC分享器工具套件



X300 PC分享器的背部



- 1 喇叭插座
- 2 PS/2鍵盤
- 3 PS/2滑鼠
- 4 影像輸出
- 5 RJ-45 PCI卡連接埠

規格

包裝內容*	每一套X300包含3個PC分享器, 1張PCI卡, 虛擬桌面軟體安裝光碟/授權, 和快速安裝指南。 PC、鍵盤、滑鼠、喇叭等週邊裝置不包含在內, 必須另行購買。
每台pc最大使用者數**	每一套 X300 可以增加 3 個使用者, 一台 PC 最多可接二套 X300, 共 7 人使用(每套工具 3 個使用者, 再加上 1 個在個人電腦上的使用者)。
使用者軟體	PC 分享器的虛擬桌面軟體使用 UXP 協定。
支援作業系統	微軟視窗和 Linux (版本請參考 Ncomputing 網站)。
維護	透過管理控制台可線上遠端更新(包含)。
尺寸	PC 分享器—寬度: 110 毫米/4.3 吋, 高度: 28 毫米/1.1 吋, 厚度: 65 毫米/2.6 吋。 PCI 卡: 低規格 PCI 插卡 (包含標準和低階 PCI 插槽)。
電源供應	無需外接電源。 PC 分享器的電力經由 PCI 卡的線路提供。
LED 指示燈	電源/連接: 綠色 LED 燈位在 PC 分享器前面。
連接方式	標準分類 5 or 5e UTP 纜線: 可達 5 米 (16 呎)。 標準分類 6 STP 纜線: 可達 10 米 (33 呎)。
顯示解析度***	800×600 及 1024×768, 最大 16-bit 色彩, 60 Hz 更新頻率。
音效	透過喇叭輸出立體聲。
資料保密	在 PC 分享器上無 USB 埠, 共享 PC 上的 USB 埠可以指定給不同的使用者使用。 注意: 本地使用者要連此 USB 埠, 須有 USB 延長線(不內含)。
可靠度	>100,000 小時 (在 40°C 下, 適用 Bellcore 發佈 6 TR-332 裡案例 2 的第 1 部分)。
認證	美國聯邦通訊委員會 (FCC) Class B, 歐洲合格認證 (CE), 資策會 (MIC), 及有害物質限用 (RoHS)。
PC 硬碟架構	請看 Ncomputing 網站上, 下載區的硬體規格推薦說明。

*共享PC和PC分享器上, 所需的應用程式、作業系統的授權, 皆需要個別向軟體商購買。

**共享PC所能支援的使用者數量端賴系統性能以及所使用軟體而定, 建議新購客戶增加使用者前先試試效能。

***不支援3D遊戲和全螢幕家庭劇院應用。

Linux® 是 Linux torvalds 在我們和其他國家的註冊商標。

Windows® 是微軟公司在美國和其他國家的註冊商標。

每台電腦所能支援的使用者數量, 端賴系統效能與所使用的作業系統、應用軟體與對這些應用軟體的期待, 務必記得, 增加額外使用者時, 請先測試軟體效能

軟體授權商可能需要額外的軟體授權, 請詳閱您的軟體授權書來確保符合協議

BREITA TECHNOLOGY CO., LTD 銓垣科技有限公司

Tel : 02-5550-1689

Fax : 02-2557-2747

http://www.breita.com.tw/ncom